



产品数据表

Contact Cleaner 2000 工业精密清洁剂
Contact Cleaner 2000 Precision Cleaner
No. PR03150

I. 产品描述

Contact Cleaner 2000 精密清洁剂为新一代改良配方产品，针对电子触点可实现强效的清洁效果。本品挥发速度快、无残留、无闪点，高效完成清洁作业的同时，不损伤设备使用稳定性。

II. 应用

电话机、电脑、继电器、边缘连接器、磁头、母排、电路、金属触点、印刷电路板、开关、断路器。不推荐在 LEXAN®、Noryl®或聚碳酸酯类的塑料上使用。

III. 产品特性

- 维护设备性能：无残留配方杜绝污染物残留，保障触点最佳导电性能
- 高效省时：挥发速度快，大幅缩短等待时间，提升生产力
- 适配精密工况：针对各类电子触点与开关元件，性能稳定可靠
- 无闪点：使用更安全
- NSF K2 注册：可用于肉类和禽类加工厂

IV. 产品数据

外观	无色透明液体
基质	HFE
闪点	无
比重	1.28（不含推进剂）
KB 值	64
塑料安全性	对绝大多数塑料安全，不建议在聚碳酸酯类的塑料上使用
挥发速度	快
绝缘强度	26,100 伏
推进剂	二氧化碳
NSF 分类编码	K2
清洗剂类别	有机溶剂清洗剂
使用配比	直接使用
VOC 可扣减物质	1,1,2,2-四氟-1-(2,2,2-三氟乙氧基)乙烷 20-30%，检测方法 FTIR
保质期	自生产日起 5 年





产品数据表

V. 使用方法

1. 为了个人安全，切勿在设备通电时喷涂。
2. 可能对某些塑料有损伤，切勿直接在PC塑料上使用。如有疑问，请咨询设备制造商。切勿在敏感型电气设备上使用。
3. 持续喷涂直至表面干净，并允许清洗液滴落。使用延长管进行精准清洁。
4. 对于有严重积碳和锈蚀的表面可先进行研磨。在重启系统前，采用间歇点喷的方式清除残留物。
5. 确保溶剂充分挥发，再开启设备。
6. 定期保养可延长元器件的使用寿命，并有助于去除造成漏电的杂质。可通过检测电阻值决定喷涂的频率。

VI. 包装

PR03150 12*368g

版本：V1

日期：2026 年 7 月 28 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system

