



产品数据表

5-56® 润滑笔

5-56® Multi-Purpose Lubricant Pen

No. PR05005CP

I. 产品描述

对塑料安全的润滑剂、渗透剂和防锈剂，有助于防止因水气渗透、湿度、冷凝或腐蚀而引起的电气故障，改善触点接触不良。可用于活动部件，衣服、包等拉链或其他金属配件。也可用于橡胶、塑料表面，轻轻涂抹，让活动部件更顺畅。

II. 应用

➤ 居家

- 润滑&防锈：衣服、箱包、靴子等物件上的拉链和其他金属配件，剪刀，门铰链，窗户五金件，抽屉滑轨，锁具，脚轮等
- 清洁：手机，USB，HDMI，音箱等各种电子设备的电线接头或接口上的金属触点

➤ 兴趣爱好

- 润滑&防锈：铁路模型，遥控车的驱动部件，滑雪板，滑板，相机和望远镜的三脚架等
- 清洁：铁路模型、遥控车等电动玩具的电子触点，高尔夫球棒等

➤ DIY

- 润滑&防锈：螺丝，螺栓，螺母，各种工具的活动部件，园艺剪等
- 清洁：电钻头，刀片，贴纸残留等

III. 产品特性

- 只需用笔尖轻轻涂抹，即可发挥润滑、防锈、清洁、防潮 4 大功效
- 笔形设计，无液体飞溅及滴落，使用更精准！
- 改善因触点碳化或污垢引起的接触不良，修复触点。
- 也可用于大多数橡胶和塑料

IV. 产品数据

外观	浅至金黄色液体
基质	石油基
气味	温和
密度 (20°C)	0.82 g/cm ³
闪点	82°C
塑料安全性	是
成膜类型	不干薄膜
膜厚	0.5 至 2 微米
挥发速度	慢
工作温度	最高 121.1°C
击穿电压	大约 50,000 伏特
去除方式	用 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR 去除
保质期	自生产日起 5 年





产品数据表

V. 使用方法

1. 轻轻摇动润滑笔，打开笔盖，将笔尖向下按压数次，直至液体渗透。
2. 将笔尖放置于使用部位，均匀涂抹。
3. 使用后盖上笔盖。

注意：使用于各种电缆端子、触点时，先去除灰尘等脏污，再进行涂敷，涂敷后请多次拔插，使液体渗透。

VI. 包装

PR05005CP 50*12ml (10g)

版本：V1

日期：2025 年 4 月 10 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system

